

Groupe électrogène à essence KSB 70C



K&S BASIC
SIMPLE ENERGY

KSB 70C GASOLINE GENERATOR

LA PUISSANCE FIABLE
POUR TOUTES VOS APPLICATIONS



PUISSANCE ÉLEVÉE
5,0 kW nominal / 5,5 kW max
Alimente facilement vos appareils
électriques, maison ou chantier.



MOTEUR KSB 440 DE 15 CV
Robuste et fiable pour une
longue durée de vie.



RÉGULATION AUTOMATIQUE AVR
Tension stable pour protéger
vos équipements sensibles.



ALTERNATEUR 100 % CUIVRE
Meilleure résistance aux charges
élevées et rendement optimal.



GRANDE AUTONOMIE
Réservoir de 25 L offrant
jusqu'à 9 h de fonctionnement
à 50 % de charge.



PROTECTION COMPLÈTE
Sécurité manque d'huile
et protection contre
les surcharges intégrées.



PRISE RENFORCÉE
1 prise 32 A + 1 prise 16 A
pour alimenter aussi bien
les équipements standards
que les appareils puissants.



SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
Patins en caoutchouc pour
réduire les vibrations et
améliorer le confort
d'utilisation.



Spécification



Générateur d'essence « K & S BASIC » KSB 70C

Tension, V	230
Puissance maximale, kW	5.5
Puissance nominale, kW	5
Facteur de puissance, cosφ	1
Fréquence, Hz	50**
Courant maximum, A	23.91
Prises	1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A
Capacité du réservoir de carburant, l	25
Autonomie à 50 % de charge, h***	9
Voltmètre	+
Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB	72/97
Sortie 12V, A	12/8.3
Modèle moteur	KSB 440
Type de moteur	Essence 4-temps
Puissance moteur, CV	15
Volume du carter d'huile, l	1.1
Volume du cylindre moteur, cm3	420
Régulateur de la tension	Système intelligent AVR
Type de démarrage	manuel
Enroulement d'alternateur	Cuivre
Classe de protection	IP23M
Dimensions nettes (LxLxH), mm	690x525x550
Dimensions brutes (LxLxH), mm	695x550x560
Poids net, kg	66.6
Poids brut, kg	68.6
SKU	KSB 70C
Code-barres	4260405365869

Assemblé en RPC.

** Dans les modes transitoires, la fréquence du générateur peut changer à court terme, c'est-à-dire pendant le fonctionnement normal du générateur, l'écart de l'indicateur de fréquence est admissible. Selon le type de générateur, le moteur et le mode de fonctionnement, la fréquence peut être de 49-54 Hz

*** La consommation de carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l'altitude, l'état technique du générateur.

ATTENTION ! Le produit est vendu sans huile moteur ni essence. Avant le premier démarrage, il faut ajouter de l'huile moteur pour les moteurs à essence à quatre temps. Nous recommandons l'huile 10 W-30 ou 10 W-40.

Vérifiez toujours le niveau d'huile avant chaque utilisation. Utilisez uniquement de l'essence sans plomb avec un indice d'octane de 90-95 ne contenant pas plus de 10 % d'éthanol.