



## GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE INVERTER

3300 W - démarrage manuel avec lanceur

### CARACTERISTIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance maxi	3300 W
Puissance nominale	3000 W
Cylindrée	185 cm <sup>3</sup>
Puissance du moteur	6 hp
Vitesse de rotation	3600 tr/min
Type de démarrage	démarrage manuel avec lanceur
Technologie INVERTER	Oui
Moteur 4 temps	Oui
Monocylindre	Oui
Courant nominal AC	13A
Courant nominal DC	12V / 8.3A
Nombre de prise monophasée 230V-50Hz	1 x 16A
Capacité réservoir carburant	5300 mL
Capacité réservoir huile	550 mL
Poids net (kg)	29
Dimensions	56 x 51.6 x 36 cm