

## LES + PRODUIT

- Batterie de secours avec convertisseur Pure Sinus 230V
- Permet d'alimenter en électricité ou de recharger les batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes en USB
- Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie et temps restant et temps de charge
- Structure compacte avec poignée basculante et plastique renforcée
- Batterie Lithium : pas de décharge sans utilisation
- Alternative complémentaire aux groupes électrogènes
- Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire



## IDÉALE POUR



RECHARGE D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

SOIRÉES EN EXTÉRIEUR

LOISIRS OUTDOOR

ALIMENTATION DE SECOURS

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance maxi (Convertisseur AC)	<b>600W</b>
Puissance continue (Convertisseur AC)	<b>300W</b>
Capacité de la batterie	<b>231Wh</b>
Type de batterie	Lithium 18650
Nombre cycle charge/décharge à 80%	+500


### ÉQUIPEMENT

Prise 230V 50Hz NF 2P	x 1
Prises USB	1x USB-C 60W 2x USB 3.0A
Sortie 12V DC	1x allume cigare 10A
Écran digital de contrôle	% d'état de la batterie Temps restant d'utilisation Temps restant pour fin de charge
Lampe de lecture intégrée LED	1W / 200 lumens
Chargeur AC/DC 230V	48W
Temps de recharge complet sur secteur 230V	4H50
Temps de recharge allume-cigare 12V	4H15
Temps de recharge panneau solaire 80W	2H55


### DONNÉES DE GESTION

Référence	429060
EAN code	3283494290608
Poids net/brut	3,5 / 4,4 Kg
Dimensions du packaging	238 x 218 x 190 mm
Palettisation	60 pcs
Fabrication	Chine
Disponibilités des pièces détachées	5 ans
Garantie	2 ans


## AUTONOMIE




4H10




4 CHARGES



20 CHARGES




1H20 (+AUTONOMIE FROID)




4H10



1H25 (+AUTONOMIE FROID)



3 CHARGES



10H25



50MIN

Données indicatives. Se reporter à la plaque d'informaton de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.