


LES + PRODUIT

- Batterie de secours avec convertisseur Pure Sinus 230V
- Permet d'alimenter en électricité ou de recharger les batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes en USB
- Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie et temps restant et temps de charge
- Structure compacte avec poignée basculante et plastique renforcée
- Batterie Lithium : pas de décharge sans utilisation
- Alternative complémentaire aux groupes électrogènes
- Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire



IDÉALE POUR



RECHARGE D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS



SOIRÉES EN EXTÉRIEUR



LOISIRS OUTDOOR



ALIMENTATION DE SECOURS

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maxi (Convertisseur AC)	1000W
Puissance continue (Convertisseur AC)	500W
Capacité de la batterie	400W/h
Type de batterie	Lithium 18650
Nombre cycle charge/décharge à 80%	+500

ÉQUIPEMENT

Prise 230V 50Hz NF 2P	x 1
Prises USB	1x USB-C 60W + 3x USB 3.0A
Sortie 12V DC	1x allume cigare
Chargeur induction intégré	10W


Écran digital de contrôle	% d'état de la batterie Temps restant d'utilisation Temps restant pour fin de charge
---------------------------	--

Lampe de lecture intégrée LED	1W / 200 lumens
Chargeur AC/DC 230V	100W
Temps de recharge complet sur secteur 230V	4H
Temps de recharge allume-cigare 12V	6h45
Temps de recharge panneau solaire 80W	4H


DONNÉES DE GESTION

Référence	429100
EAN code	3283494291001
Poids net/brut	6 / 7 Kg
Dimensions du packaging	280 x 230 x 240 mm
Palettisation	60pcs
Fabrication	Chine

AUTONOMIE




7H12




7 CHARGES




35 CHARGES



2H15 (+AUTONOMIE FROID)




7H12




2H25 (+AUTONOMIE FROID)



5 CHARGES



18H00



50MIN



2H



1H26

Données indicatives. Se reporter à la plaque d'informaton de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.