

Le **NOMAD POWER PRO 12 XL** est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V** (moto, voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau).
- **Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.**
- **Lampe de secours/signalisation.**

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** (LiCoO₂) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (intensité de démarrage : 1000 A).
Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en quelques secondes (⚠ ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO₄ avec ce booster, tensions non compatibles).

START															
12 V PETROL & DIESEL															

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Toutes les sécurités sont intégrées au produit pour préserver à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa très puissante capacité de stockage (8 Ah) apporte confort et tranquillité dans les besoins quotidiens de rester connecté (téléphone, tablette, ordinateur).

Équipé de :

- **2 ports USB 5 V - 2.1 A** et **1 port USB-C 5 V - 3 A** pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.

LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint (28 leds) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

AFFICHAGE LCD

Le **NOMAD POWER PRO 12 XL** est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :

- le % de charge de la batterie.
- les différents ports d'entrée et de sortie utilisés.



Écran LCD couleur



Livré avec accessoires




Chargeur 230 Vac / 18 Vdc



Sangle



Chargeur
allume-cigare



Câble 3 en 1



Câble USB Type-C

DÉMARRAGE					ÉQUIPEMENT						ENTRÉES / SORTIES				POWER BANK	LED	DIMENSIONS		
Lithium		I			SMART CABLE			CABLES 			INPUT 	OUTPUT 							
Capacity per cell	Full charge							Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning					
8 Ah 118.4 Wh	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	—	✓	✓	✓	✓	✓	18V - 2 A	2 5V - 2.1 Type C 5V - 3 A	1	—	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6